

KIT ESCLUSIVO CON IL CARICABATTERIE PREFERITO AL MONDO

L'MXS 5.0 POWER KIT comprende il famoso caricabatterie MXS 5.0 e accessori selezionati per la cura ottimale della batteria. Inoltre, un powerbank CTEK garantisce l'alimentazione dei vostri dispositivi elettronici ovunque andiate. Progettato per garantire prestazioni, convenienza ed un valore imbattibile, questo kit è un must per tutti i proprietari di veicoli.

KIT ESCLUSIVO - VALORE PREMIUM, STOCK LIMITATO

Il caricabatterie MXS 5.0 è uno dei caricabatterie a 12 V più avanzati e affidabili al mondo, progettato per una ricarica e una manutenzione rapide, sicure e completamente automatiche. Dotato di compensazione della temperatura, modalità di ricondizionamento e supporto per le batterie AGM, garantisce prestazioni ottimali e una maggiore durata delle batterie di auto, moto e altro. L'indicatore di carica INDICATOR EYELET M8 in dotazione consente di monitorare facilmente lo stato della batteria, mentre le pinze CONNECT CLAMP garantiscono un collegamento rapido e sicuro. Inoltre, questo kit include un powerbank CTEK da 5000 mAh, per mantenere carichi i vostri dispositivi elettronici ovunque andiate.

- Kit in edizione limitata con il caricabatterie preferito al mondo
- Powerbank da 5000 mAh incluso
- Monitoraggio dello stato di carica della batteria con INDICATOR EYELET M8
- Connessione rapida e sicura con CONNECT CLAMP
- Ricarica sicura e completamente automatica con MXS 5.0
- Carica batterie al piombo fino a 110Ah
- Funzionamento sicuro e senza scintille
- Protezione dall'inversione di polarità
- A prova di cortocircuito
- Ricarica completamente automatica "connetti e dimentica" a 8 fasi da 12 V
- Programmi per batterie piccole, normali, AGM e Recond
- Compensazione automatica della temperatura incorporata

CTEK

MXS 5.0 POWER KIT



DATI TECNICI

INGRESSO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A
USCITA	14.4/14.7/15.8 V, 5.0 A
TIPO DI CARICABATTERIA	Ciclo di ricarica a 8 fasi, completamente automatico
TIPI DI BATTERIA	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
CAPACITÀ DELLE BATTERIE	1.2-160 Ah
TENSIONE DI AVVIO	2.0 V
CORRENTE DI RITORNO*	Inferiore a 1 Ah al mese
OSCILLAZIONE**	Inferiore al 4 %
SORGENTE ALIMENTAZIONE	220 V -> 12 V
TENSIONE BATTERIA	12 V
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTE	Da -20 °C a +50 °C
COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA	Compensazione incorporata della tensione di carica in base alla temperatura ambiente.
CHIMICA BATTERIA	Piombo-acido
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
GARANZIA	5 anni MXS 5.0, 2 anni accessori

*) La corrente di ritorno è quella che scarica la batteria se il caricabatteria non è connesso alla rete elettrica. I caricabatteria CTEK hanno una corrente di ritorno estremamente bassa.

**) La qualità della tensione e della corrente di carica è molto importante. Un valore elevato di oscillazione della corrente comporta il surriscaldamento della batteria e provoca l'invecchiamento prematuro dell'elettrodo positivo. Un valore elevato di oscillazione della tensione può danneggiare altri dispositivi collegati alla batteria. I caricabatteria CTEK forniscono tensione e corrente di ottima qualità con valori di oscillazione ridotti.

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito alla ricarica e all'uso dei caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. I caricabatterie CTEK sono distribuiti in più di 70 Paesi nel mondo. CTEK è il fornitore di riferimento di molte case automobilistiche e motociclistiche tra le più prestigiose al mondo.

Per maggiori informazioni, visitare WWW.CTEK.COM

Tutti i prodotti e le relative specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso al fine di migliorare affidabilità, funzionamento o design. In caso di errore, ci riserviamo il diritto di ispezionare il prodotto e di verificare il guasto. Tutti i resi dei prodotti sono soggetti alle nostre condizioni di garanzia standard.

CTEK