

## M18 FBL-0 | Soffiatore M18 FUEL™



- Motore brushless POWERSTATE™, in grado di aumentare la produttività, durare più a lungo ed erogare la massima potenza.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- Grazie al suo design in linea, può essere utilizzato anche in punti normalmente difficili da raggiungere.
- Fino a 12,74 m³/min di volume d'aria a 193 km/h.
- Interruttore con velocità variabile per il massimo controllo.
- Interruttore con blocco, per un maggior comfort di utilizzo.
- Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™.

	M18 FBL-0
Capacità batteria (Ah)	Fornito senza batterie
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Lunghezza senza bocchetta (mm)	386
N.ro batterie in dotazione	0
Peso con il pacco batteria (kg)	4.4
Tempo di ricarica batteria	—
Tipo batteria	Li-ion
Velocità aria (km/h)	193
Velocità flusso d'aria 1 (km/h)	133
Velocità flusso d'aria 2 (km/h)	193
Velocità ventola (giri/min)	14,000
Voltaggio (V)	18
Volume d'aria (l/sec.)	212
Volume d'aria (m³/min)	12.7
Volume d'aria 1 (m³/min)	8.75
Volume d'aria 2 (m³/min)	12.7